

# 広帯域通過形電力計

TLP-801Aシリーズ

検波方式 

TLP-801A-□□

**●特長**…… HF～UHF帯送信機の測定に最適です。

## ●性能

測定電力	1.5/7/15W	3/15/30W	7/30/70W	15/70/150W
周波数範囲				
1.6 ~ 50MHz	TLP-801A-21	TLP-801A-03	TLP-801A-07	TLP-801A-11
50 ~ 500MHz	TLP-801A-23	TLP-801A-04	TLP-801A-08	TLP-801A-12
インピーダンス	50 Ω			
電圧定在波比	1.3 以下 (1.1 以下の負荷を接続して)			
電力指示精度	フルスケールの± 10%以内			
入出力コネクタ	NJ			
検出素子	ダイオード			
寸法 (突起物は含まない)	97 (W) × 143 (H) × 95 (D) mm			
質量	約 1.3kg			
付属品	同軸ケーブル：両端NP接栓付 5D-2V 1m 1本			

オプション キャリングケース